Настройка для TB Samsung Модель UE32FH4003W

1. Заходим в настройки в разделе "Антенна" выставляем Кабель



## 2. Ниже выбираем раздел Автонастройка

STATE ROE KIIHO		The W	POBE 3A
	Автонастройка Автонастройка Кабельные параметры поиска	Параметры автонастройки для сканирования и сохранения каналов.	
		E	

3. Выставляем частоты в зависимости от города



4. Нажимаем кнопку Пуск для поиска каналов

A	о атонастройка	
	Нажм. кнопку "Пуск" для поиска и сохранения каналов. Прим. Во время этого поиска текущий список каналов б удален.	удет

5. Выставляем параметры поиска Цифровые напротив раздела Кабель, нажимаем кнопку Далее

цифр. и аналог. Цифровые Аналоговые	Аналоговые	Цифровые	цифр. и аналог.	
а а Предыд	•	٠	•	Антенна
а а а Далес	•	•	•	Кабель
Отмен				

6. Режим поиска "Сеть", нажимаем Далее

астройка параметров по	иска кабельнь	их каналов.	
Режим поиска	Сеть	Установите режим поиска с помощью	Сброс
Сеть	Авто	кнопок вверх/вниз.	Предыду
Идентиф. сети			Далее
Частота	KHz		Отмена
Модуляция	64 QAM		
	KS/c		

Далее запустится автоматический поиск каналов