Инструкция по настройке телевизора Sony KDL-32V5500

Настройка цифровых каналов на телевизорах Sony на примере модели KDL-32V5500

Шаг №1. Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2. Выбираем язык.

При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок </>/// выберите язык "Русский".

Нажмите центральную кнопку для перехода на следующую страницу.

Select language.		
English	Español	Български
Nederlands	👄 Català	Suomi
Français	Português	Oansk
Italiano	Polski	Svenska
Deutsch	Česky	Norsk
Ο Ελληνικά	Magyar	Slovenčina
Türkçe	= Русский	Română

Шаг №3. Выбираем страну.

При помощи ПДУ кнопками стрелок </>///∨ выберите страну "Россия".

Нажмите центральную кнопку или стрелку вправо > для перехода на следующую страницу.

	Выберите страну.	
	Ο Ελλάδα	
	🔍 España	
-	Portugal	
•	Polska	•
	Česká Rep.	
	Magyarország	
	Россия	

Шаг №4. Выбираем местоположение.

При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/// выберите местоположение "Дом". Нажмите центральную кнопку или стрелку вправо > для перехода на следующую страницу.

🖨 Местополож	ение	
	Выберите местоположение.	
•	Дом • Магазин	۲
🕀 Установка 🌘	Возврат 🔿 Следующ.	

Шаг №5. Начинаем автонастройку.

На экране появится сообщение "Начать Автонастройку?"

Нажмите на ПДУ центральную кнопку или стрелку вправо > для начала автонастройки.

	Начать Автонастройку?	
		,
	Начать	
	Пропуск	

Шаг №6. Выбираем тип подключения.

При помощи ПДУ кнопками стрелок // выберите тип подключения ТВ "Кабель". Нажмите центральную кнопку или стрелку вправо> для перехода на следующую страницу.

	Выберите	тип подключения ТВ.	
•		эфир Кабель	
Установка Воз	врат 🔿 Следующ.		

Шаг №7. Настраиваем КТВ.

При помощи ПДУ кнопками стрелок </≻/∧/∨ выбираем следующие значения:

- Тип сканирования Быстрое сканирование
- Частота → 274000 MHz
- Код доступа к сети → Авто
- Тип каналов Все станции

При помощи ПДУ перейдите на кнопку "Начать", затем нажмите центральную кнопку или стрелку вправо > для перехода на следующую страницу.

	Тип сканирования	Быстрое сканирова	ние	
	Частота	274000	MHz	
	Код доступа к сети	Авто		
•	Тип каналов	Все станции		,
		Начать		

Шаг №8. Настраиваем КТВ.

Далее телевизор производит поиск цифровых телеканалов

	Число найденных станций:	θ	
•	Идет поиск 28%		•

Шаг №9. Смотрим КТВ.

Цифровое телевидение настроено!

Для просмотра списка каналов нажмите кнопку "home" и кнопками стрелок </>/// выберите вкладку "Цифровое ТВ".

Рядом с номером телеканала можно увидеть его название и идущую в этот момент программу.

